

## Цифровой вольтметр БИЩ-1

Общие сведения :

Щитовой цифровой электроизмерительный индикатор БИЩ-1 (цифровой вольтметр) предназначен для индикации уровня напряжения в цепях переменного и постоянного тока. Результат измерения отображается на светодиодном дисплее.

Данный цифровой вольтметр сочетает в себе компактный дизайн, высокую точность и надежность.

Имеет 3 диапазона измерения переменного (постоянного) напряжения: 0–2В , 2–20В, 20–200В. Выбор диапазона происходит в автоматическом режиме. Точность измерения (относительно – приведенная к интервалу измерения) указана в таблице 1.

Таблица 1

Диапазон измерения	0–2В	2–20В	20В-200В
Точность измерения	1%	0,5%	0,5%

Технические характеристики цифрового вольтметра БИЩ-1:

Напряжение питания, 50Гц ~220В\*;

Потребляемая мощность, не более, Вт 4;

Рабочий диапазон температур, -40...+50;

Степень защиты корпуса IP20;

Масса, не более 0,2кг;

Габаритные размеры 96x48x100мм.

Примечание:

\* – возможно другое исполнение по питанию (необходимо указать в карте заказа).